IT Essentials 5.0

9.4.2.4 Лабораторная работа — настройка общего доступа к принтеру в Windows Vista

Введение

Распечатайте и выполните эту лабораторную работу.

В этой лабораторной работе вы предоставите общий доступ к принтеру, настроите принтер на компьютере в сети и напечатаете пробную страницу с удалённого компьютера.

Рекомендуемое оборудование

- Два компьютера, подключенные друг к другу напрямую либо через концентратор или коммутатор.
- OC Windows Vista, установленная на обоих компьютерах.
- Принтер, установленный на одном из компьютеров.

Действие 1

Начните сеанс на компьютере с подключенным принтером и выберите Пуск > Компьютер > Сервис > Параметры папок > Вид.

| - | | |
|--|--|---|
| Представ | зление папок | |
| | можно применить вид, выоранный для этой папки, например, "Таблица" или "Значки", ко всем папкам этого типа. | |
| | Применить к папкам | Сброс вида папок |
| Дополните | льные параметры: | |
| 📗 Файль | ы и папки | |
| | | |
| Bo | сстанавливать прежние окна | а папок при входе в си |
| Bo Bc | сстанавливать прежние окна егда отображать значки, а не | а папок при входе в ск е эскизы |
| Bo Bc Bc | сстанавливать прежние окна егда отображать значки, а на егда отображать меню | а папок при входе в ск е эскизы |
| Bo Bc Bc Bb | сстанавливать прежние окна егда отображать значки, а на егда отображать меню водить полный путь в строка | а папок при входе в си е эскизы е заголовка (только д |
| Bo Bc Bc Bb 3a | сстанавливать прежние окна егда отображать значки, а на егда отображать меню іводить полный путь в строка пускать окна с папками в от, | а папок при входе в си в эскизы в заголовка (только д дельном процессе |
| Во Вс Вс Вь Вь За Ис | сстанавливать прежние окна егда отображать значки, а на егда отображать меню водить полный путь в строка пускать окна с папками в от, пользовать мастер общего µ | а папок при входе в си е эскизы е заголовка (только д дельном процессе цоступа (рекомендует |
| Во Вс Вс Вь За Ис | сстанавливать прежние окна егда отображать значки, а не егда отображать меню водить полный путь в строке пускать окна с папками в от, пользовать мастер общего µ пользовать флажки для выб | а папок при входе в си в эскизы е заголовка (только д дельном процессе цоступа (рекомендует ора элементов |
| Bo Bc Bc 3a Vic Vic | сстанавливать прежние окна егда отображать значки, а на егда отображать меню водить полный путь в строка пускать окна с папками в от, пользовать мастер общего и пользовать флажки для выб ображать буквы дисков | а папок при входе в си в эскизы е заголовка (только д дельном процессе цоступа (рекомендует ора элементов |
| Bo Bc Bc Bb 3a Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic | сстанавливать прежние окна егда отображать значки, а на егда отображать меню водить полный путь в строка пускать окна с папками в от, пользовать мастер общего и пользовать флажки для выб ображать буквы дисков ображать значки файлов на | а папок при входе в си в эскизы в заголовка (только д дельном процессе доступа (рекомендует ора элементов эскизах |
| Bo Bc Bc Bc Bb 3a Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic | сстанавливать прежние окна егда отображать значки, а не егда отображать меню водить полный путь в строке пускать окна с папками в от, пользовать мастер общего д пользовать флажки для выб ображать буквы дисков ображать значки файлов на ображать обработчики просм | а папок при входе в си в эскизы а заголовка (только д дельном процессе цоступа (рекомендует ора элементов эскизах иотра в панели просм |
| Во Вс Вс Вс Вь За Ис Ис От От От От | сстанавливать прежние окна егда отображать значки, а не егда отображать меню водить полный путь в строке пускать окна с папками в от, пользовать мастер общего д пользовать мастер общего д пользовать флажки для выб ображать буквы дисков ображать значки файлов на ображать обработчики просм | а папок при входе в си в эскизы е заголовка (только д дельном процессе доступа (рекомендует ора элементов эскизах иотра в панели просм |
| Во Вс Вс Вс Вс За Ис Ис От От От От | сстанавливать прежние окна егда отображать значки, а не егда отображать меню водить полный путь в строке пускать окна с папками в от, пользовать мастер общего д пользовать флажки для выб ображать буквы дисков ображать значки файлов на з ображать обработчики просм | а папок при входе в си в эскизы е заголовка (только д дельном процессе цоступа (рекомендует ора элементов эскизах иотра в панели просм |

Снимите флажок Использовать мастер общего доступа (рекомендуется), если он установлен.

Нажмите кнопку ОК.

Действие 2

Выберите Пуск > Панель управления > Центр управления сетями и общим доступом > Общий доступ с парольной защитой.



Установите флажок Отключить общий доступ с парольной защитой.

Нажмите кнопку **Применить**. Если откроется окно «Контроль учётных записей», нажмите кнопку **Продолжить**.

Действие 3

Выберите Пуск > Панель управления и дважды щёлкните пункт Принтеры.

Правой кнопкой мыши щёлкните принтер, выберите Свойства и перейдите на вкладку Доступ.

| бщие Доступ Порты Дополн 7 Если открыт общий доступ к этому принтеру, любой пользователь в вашей сети может печатать на нем. принтер не будет доступен, если компьютер находится в спящем режиме. Изменить эти параметры можно через Центо упораления сетикими и общим астипанти. Изменить эти параметры можно через Центо упораления сетикими и общим астипанти. | ительно |
|---|---------|
| Сли открыт общий доступ к этому принтеру, любой пользователь в вашей сети может печатать на нем. Принтер не будет доступен, если компьютер находится в спящем режиме. Изменить эти параметры можно через Центо уповаления сетиеми и общим астипами. | |
| | |
| стройка общего доступа | |
| K. | |
| Общий доступ к данному принтеру | |
| атевое имя: | |
| (рекомендуется) Драйверы | |
| Если этот принтер доступен компьютерам с различными версиями Windows, рекомендуется установить для него дополнительные драйверы, что позволит пользователям не искать драйверы принтера. | |
| Дополнительные драйверы | |
| | |

Нажмите кнопку **Настройка общего доступа**. Если откроется окно «Контроль учётных записей», нажмите кнопку **Продолжить**.

Выберите Общий доступ к данному принтеру.

| Управление L | ветом | Безопасность | 💮 Device Setu |
|---|--|---|--|
| Общие | Доступ | Порты | Дополнительно |
| Если от пользов Принтер спящем Центр ул | крыт общий дос атель в вашей о не будет досту режиме. Изме правления сетя | туп к этому принтеру, сети может печатать н пен, если компьютер н инть эти параметры м ми и общим доступом. | любой а нем. находится в ожно через |
| Общий дос | туп к данному г | принтеру | |
| | | | |
| <u>С</u> етевое имя: <u> </u> | Example а заданий печа уется) | ти на клиентских комп | ьютерах |
| Сетевое имя: | Example за заданий печа уется) | ти на клиентских комп | ьютерах |
| Сетевое имя: ☐рорисовк (рекоменд) Драйверы Если этот п версиями дополнител не искать д | Example] на заданий печа уется) иринтер доступе Vindows, реком ньые драйверы принт | ти на клиентских комп н компьютерам с разл ендустся установить д 1, что позволит пользог ера. Доподнительные дра | ыютерах личными ля него вателям ийверы |

Введите новое имя общего ресурса Example (Пример) и нажмите кнопку ОК.

Действие 4

Начните сеанс на компьютере без подключенного принтера и выберите **Пуск > Панель управления > Принтеры**.



Перейдите по ссылке Установка принтера.

Откроется окно «Установка принтера».

| Используйте этот параметр только при отсутствии принтера USB. (Принте USB устанавливаются в системе Windows автоматически при их подключении.) Лобовить сетевой беспроводной или Rivetooth-принтер | • | Добавить локальный принтер |
|---|---|--|
| Добавить сетерой беспроводной или Pluetooth-принтер | | Используйте этот параметр только при отсутствии принтера USB. (Принтера USB устанавливаются в системе Windows автоматически при их подключении.) |
| доованть сельой, осспроводной или внессост-принтер Убедитесь, что компьютер подключен к сети или что порт Bluetooth и беспроводной принтер включены. | ÷ | Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер Убедитесь, что компьютер подключен к сети или что порт Bluetooth и беспроводной принтер включены. |

Нажмите кнопку Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер.

Появится окно «Поиск доступных принтеров».

После обнаружения всех принтеров появится окно «Выберите принтер».

Выберите *Принтер* на *Имя_компьютера*, если он есть в списке результатов поиска, и нажмите кнопку **Далее**.

| 🚱 🖶 Установка принтера | | X |
|---|-----------------|----------|
| Выберите принтер | | |
| Example на Win-1ta5clim5r2 \\Win-1ta5clim5r2\Example | | |
| | | |
| | | |
| Нужный принтер отсутствует в списке | Повторить поиск | |
| | Далее 💦 Отме | на |

Либо, чтобы найти принтер по имени или адресу TCP/IP, выберите **Нужный принтер отсутствует** в списке.

| Выберите принтер | |
|---|-----------------|
| Example на Win-1ta5clim5r2 \\Win-1ta5clim5r2\Example | |
| | |
| | |
| | Повторить поиск |

Выберите переключатель **Выбрать общий принтер по его имени** и введите **имя_компьютера\принтер**, где «имя_компьютера» — имя компьютера с подключенным принтером, а «принтер» — имя принтера.

| 🙆 🚔 Уста | ановка принтера | |
|--|---|----------------|
| найти © Об₃ор © Выбр ↓ Пр htt © Доба | принтер по имени или TCP/IP-адре о принтеров ать общий принтер по его имени computername\Example имер: \\computername\printername или p://computername/printers/printername/.printer вить принтер по его TCP/IP-адресу или имени узла | есу а |
| | | Далее 💦 Отмена |

Нажмите кнопку Далее.

При появлении предложения установить драйверы нажмите кнопку **Установить драйвер**. Если откроется окно «Контроль учётных записей», нажмите кнопку **Продолжить**.



Примите все параметры по умолчанию, нажмите кнопку Далее и затем кнопку Готово.

Действие 5

Выберите Пуск > Панель управления и дважды щёлкните пункт Принтеры.

Правой кнопкой мыши щёлкните принтер и выберите Свойства.

| Общие Доступ Порты Дополнительно Send To OneNote 2010#:2 Размещение: Сомментарий: Возможности Цвет: Да Используемая бумага: Двусторонняя печать: Да Letter Симватель: Нет ланных Tabloid | Управление цветом | Безопасность | 😻 Device Setup |
|---|--|--------------------------------------|----------------|
| Send To OneNote 2010#:2 Размещение: Сомментарий: Комментарий: Иодель: ТР Output Gateway Возможности Цвет: Да Используемая бумага: Двусторонняя печать: Да Letter Слимватель: Het ланных | Общие Доступ | і Порты | Дополнительно |
| Модель: TP Output Gateway Возможности Цвет: Да Используемая бумага: Двусторонняя печать: Да Letter Сцияватель: Нет ланных Tabloid | Send To OneN | ote 2010#:2 | |
| Скорость: Нет данных Макс. разрешение: 1200 АЗ ▼ | Иодель: TP Output Gater Возможности Цвет: Да | way Используемая бумага Letter | a: |

Нажмите кнопку Пробная печать.