

IT Essentials 5.0

3.1.1.3. Лабораторная работа — установка блока питания

Введение

Распечатайте и выполните эту лабораторную работу.

В ходе этой лабораторной работы вы будете устанавливать блок питания в корпус компьютера.

Рекомендуемое оборудование

- Блок питания, форм-фактор которого совместим с корпусом компьютера.
- Корпус компьютера.
- Набор инструментов.
- Винты для блока питания.

Действие 1

Снимите винты с боковых панелей.

Снимите боковые панели с корпуса компьютера.

Действие 2

Совместите отверстия для винтов на блоке питания с соответствующими отверстиями в корпусе.

Прикрепите блок питания к корпусу с помощью винтов для блока питания.

Действие 3

Если на блоке питания имеется переключатель для выбора напряжения, установите его в соответствии с напряжением в вашей сети.

Каково напряжение в вашей сети?

Сколько винтов прикрепляют блок питания к корпусу?

Какова общая мощность блока питания?

Лабораторная работа завершена. Пригласите инструктора для проверки вашей работы.